

En este documento se resumen los pasos de instalación y se revisan los indicadores de estado más comunes de IBM® WebSphere CloudBurst Appliance. Consulte la publicación *IBM WebSphere CloudBurst Appliance: Guía de instalación* para obtener instrucciones de instalación detalladas.

Instalación física

Para instalar el dispositivo en el bastidor, siga este procedimiento:

1. Desempaque el dispositivo con cuidado. Ubique los cables de alimentación y el cable de serie. Puede necesitar el cable de serie más tarde para determinar problemas o para mantenimiento.
2. Identifique la ubicación del bastidor para la instalación y asegúrese de que hay suficiente espacio por encima y por debajo del dispositivo para facilitar la ventilación y el mantenimiento del mismo.
3. Asegure los rieles de montaje.
4. Deslice el dispositivo para colocarlo y asegure los corchetes frontales.
5. En el frontal del dispositivo, conecte el puerto MGMT a un dispositivo de la red con un cable de red.
6. En la parte posterior del dispositivo, utilice los cables de alimentación suministrados para conectar la fuente de alimentación 1 y la fuente de alimentación 2 a tomas de alimentación.
7. En una consola de serie, establezca una conexión al conector CONSOLE en el frontal del dispositivo. Esta debe estar configurada con 9600 baud 8N1 (8 bits por carácter, sin paridad, 1 bit de parada) y sin control de flujo. Utilice el cable de serie suministrado o un USB adaptador de serie si la consola de serie no tiene un puerto de serie. La emulación de terminal en la consola serie es VT100.
8. En la parte trasera del dispositivo, ponga el interruptor de alimentación en posición ON. Se enciende la luz verde del diodo emisor de luz y la consola serie debería visualizar lo siguiente al arrancar:

```
DPOS  
Cargando...
```

Si no se visualiza este mensaje es posible que su consola serie no esté configurada correctamente.

Configuración del dispositivo para el acceso

Atención:

1. No pierda el identificador de usuario y la contraseña de `cbadmin`, o no podrá volver a iniciar sesión. Para asegurar el acceso con identificador de usuario y contraseña `cbadmin`, puede configurar un servidor de protocolo simple de transferencia de correo y una dirección de correo electrónico, que permita restablecer la contraseña `cbadmin` desde la consola serie y crear otros usuarios administrativos, permitiendo así recuperar una contraseña perdida y evitando el envío de dispositivos a IBM para realizar ajustes, que borren todos los datos del dispositivo.
2. No intente abrir físicamente la caja del dispositivo. Al abrir la caja se desencadena un error de seguridad y el dispositivo deja de funcionar. Se debe devolver a IBM para volver a fabricarse.

Para definir la configuración básica del dispositivo, siga este procedimiento:

1. Pulse C para continuar. Pulse Intro para confirmar.
2. Seleccione el idioma. Pulse Intro para confirmar la selección.
3. Acepte los acuerdos de licencia.
4. Especifique la contraseña administrativa para el identificador de usuario de `cbadmin`.
5. Vuelva a especificar la nueva contraseña en la solicitud.
6. Configure el puerto Ethernet MGMT completando la siguiente información:

- a. Especifique la dirección IP.
- b. Especifique la máscara de subred en formato direccionador inter-dominios sin clases (CIDR).
- c. Especifique la pasarela predeterminada.
- d. Seleccione la modalidad física de la interfaz Ethernet.
- e. Especifique la dirección IP del servidor DNS.

La configuración de red está completa.

Inicio de la GUI de Web

Utilice uno de los navegadores siguientes para acceder a la interfaz de usuario web:

- Mozilla Firefox, versión 3.0.x
- Microsoft® Internet Explorer, versión 7 u 8

Desde un PC conectado a la red, abra un navegador web y siga este procedimiento:

1. En la barra de direcciones, especifique el URL y el puerto de información definido durante la inicialización del dispositivo, por ejemplo <https://myCloudBurst.ibm.com>. Utilice el protocolo HTTP seguro, [https](https://), no [http](http://).
2. Especifique `cbadmin` en el campo **Nombre de usuario**.
3. Especifique la contraseña correspondiente en el campo **Contraseña**. Esta contraseña es la contraseña de `cbadmin` definida durante la inicialización del dispositivo con el puerto serie.
4. Pulse **Iniciar sesión** .(Para cerrar sesión, pulse **Cerrar sesión** en la parte superior derecha-.)

Confirmación de estados operativos

Confirme los siguientes estados operativos:

- Está encendida la luz verde del diodo emisor de luz del frontal del dispositivo.
- No está encendida la luz amarilla del diodo emisor de luz de alarma de error del frontal.

Si estos estados no coinciden con el dispositivo, consulte *IBM WebSphere CloudBurst Appliance: Guía de servicio y determinación de problemas de hardware* para la resolución de problemas.

Para obtener más información sobre la configuración, consulte el Information Center en el siguiente sitio Web: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wscldb/v2r0/index.jsp>.

En caso de duda, contacte con Soporte de IBM, o visite http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/WebSphere_CloudBurst_Appliance .

Segunda edición (Junio 2010)

© Copyright IBM Corporation 2009.

(1P) P/N: 69Y4174

